

Dzień dobry,


Poniżej przesyłam instrukcje uruchomienia wydruku paragonów na drukarce fiskalnej.

Podczas pracy z usługą WAPRO Online należy uruchomić program WAPRO ZDF – zdalna drukarka fiskalna. Za jego pomocą można współdzielić jedno fizyczne urządzenie (drukarkę fiskalną), tak, aby można było na niej drukować paragony z różnych komputerów, które tej drukarki nie posiadają. Należy zainstalować program WAPRO ZDF po uprzednim pobraniu go ze strony <https://wapro24bis.assecobs.pl/plikownia/WAPRO%20Mag/WAPRO%20ZDF/waprozdf8800.exe>. Jeśli jest już zainstalowany w wersji 8.90.0- nie ma potrzeby instalować wersji z powyższego linku.

Należy upewnić się, że na komputerach gdzie używana jest komunikacja z programem znajdują się odpowiednie wpisy w rejestrach systemu operacyjnego \\HKLM\\SOFTWARE\\Policies\\Microsoft\\Windows NT\\RPC\\RestrictRemoteClients, a następnie wartość klucza **DWORD** równa **0 - (zero)**.

Edytor rejestru


Plik Edycja Widok Ulubione Pomoc




Kolejny etap to zagwarantowanie wyjątków na aplikację **XFPn.exe** oraz na port **TCP** otrzymany od działu Help Desk zarówno w kierunku wychodzącym jak i przychodzącym w Zaporze Windows Defender lub aplikacji antywirusowej.

Następnym krokiem jest zainstalowanie i skonfigurowanie połączenia VPN

1. Z poniższego linku pobieramy i instalujemy Cisco AnyConnecta
<LINK Z NOWEJ WERSJI START.ONLINE.WAPRO.PL>
Po uruchomieniu VPN wprowadzamy adres „lubvpn.assecobs.pl/wapro_anywhere” jak w poniższym zrzucie ekranu.
2. Logowanie wykonujemy za pomocą adresu e-mail przypisanego użytkownikowi na stronie <https://portal.wapro.pl/>



3. Po zalogowaniu, otwieramy aplikację Cisco AnyConnect i zapamiętujemy przydzielony adres IP, jak w poniższym zrzucie ekranu.



W WAPRO Mag w Chmurze przejść do konfiguracji drukarek fiskalnych:

Administrator → Definicje → Urządzenia zewnętrzne → Drukarki fiskalne –

opcją **DODAJ** inicjujemy dodanie nowego urządzenia, gdzie należy wpisać nazwę urządzenia (dowolną i unikalną) i wybrać rodzaj drukarki fiskalnej z listy.


Następnie w opcji **Ustawienia indywidualne drukarki** należy podać numer portu **COM** albo adres **TCP/IP + PORT** odczytany z ustawień drukarki, na jakim widoczna jest w systemie drukarka (w

przypadku emulatorów z portu USB, należy sprawdzić za pomocą menadżera urządzeń, na jakim porcie widoczna jest drukarka). Ustawienia indywidualne zapisujemy.

Następnie w polu **TCP/IP adres** należy podać adres IP nadany przez Cisco AnyConnect, a w pole **numer portu** wpisać numer otrzymany od działu Help Desk. Poniżej zaprezentowano przykładową konfigurację.

Uwaga!

Ważne jest, aby konfiguracja drukarek zdalnych odbywała się poprzez fizyczne uruchomienie programu z tego komputera, na którym docelowo ma być ona używana, jako drukarka zdalna!



Moduł WAPRO ZDF instaluje się z domyślnym portem 6789. Jeśli chcemy by moduł uruchamiał się automatycznie z numerem portu nadanym przez dział HelpDesk, należy we właściwościach skrótu dopisać parametr /s /e <NrPortu> (np. "C:\Program Files (x86)\WAPRO\WAPRO ZDF\XFPm.exe" /s /e6789)

